Linea di prodotti Baseline

ManualCallPoint Jeweller

Pulsante ripristinabile wireless
con scenari programmabili



Versioni:



ManualCallPoint (Green) Jeweller



ManualCallPoint (Yellow) Jeweller



ManualCallPoint (White) Jeweller



ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Principio di funzionamento

ManualCallPoint Jeweller consente agli utenti di eseguire scenari di automazione pre-programmati con una semplice pressione. Il pulsante può aprire serrature elettriche, interrompere l'alimentazione dei dispositivi e attivare la ventilazione. In modalità Allarme antincendio, attiva gli allarmi antincendio e le sirene di sicurezza. L'indirizzabilità garantisce un'accurata tracciabilità delle attivazioni dei pulsanti, specificando l'ora e la stanza. Le notifiche vengono inviate istantaneamente agli utenti del sistema e alla CRA. Progettato per le emergenze, ManualCallPoint Jeweller dà priorità all'affidabilità. Il pulsante può essere ripristinato utilizzando uno strumento speciale (chiave) incluso nel kit.



La flessibilità è al centro

- Due modalità operative: Attivazione scenario e Allarme antincendio
- Configurazione nelle app delle azioni programmabili
- Verifica visiva dell'allarme tramite i rilevatori MotionCam o qualsiasi videocamera connessa al videoregistratore Ajax NVR
- Trasmissione degli allarmi alla CRA

Hardware impeccabile

- Meccanismo dei pulsanti semplificato per ridurre il rischio di malfunzionamenti
- Fino a 7 anni di funzionamento autonomo con le batterie preinstallate
- Coperchio protettivo trasparente per evitare l'attivazione accidentale dell'allarme
- Allarme tamper

Ecosistema intelligente e complesso

- Ping regolare di ogni dispositivo di sistema per visualizzare gli stati correnti nelle app
- Autodiagnosi automatica del rilevatore con segnalazione dello stato all'hub
- Fino a 1,700 m di comunicazione wireless e il raggio raddoppiato con un ripetitore
- Notifiche istantanee di manutenzione

Installazione e configurazione rapida

- Il pannello SmartBracket per il montaggio del dispositivo: non è necessario smontare la custodia
- Chiusura per fissare il dispositivo sul pannello SmartBracket
- Strumento speciale (chiave) per reimpostare il pulsante dopo l'allarme
- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Compatibilità

Unità centrali
Hub Plus Jeweller
Hub 2 (2G) Jeweller
Hub 2 (4G) Jeweller
Hub 2 Plus Jeweller
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)

Ripetitori
ReX
ReX 2

Comunicazione con l'hub

Tecnologia di comunicazione
Jeweller

Frequenze di funzionamento
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
In base alla regione di vendita

Raggio di comunicazione
fino a 1,700 m
In campo aperto

Alimentazione

Batterie
2 × CR123A
Preinstallate

Durata della batteria
fino a 7 anni

Installazione

Temperature di funzionamento
da 0°C a +50°C

Umidità massima ammissibile
fino all'80%

Enclosure

Dimensioni
102 × 104 × 39 mm

Peso
214 g

Colore
verde, giallo, bianco, blu
Dipende dal set selezionato

Complete set

ManualCallPoint Jeweller, Pannello di montaggio SmartBracket, 2 × batterie CR123A (preinstallate), Strumento speciale (chiave), Coperchio protettivo trasparente, Kit di installazione, Guida rapida,

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems