Jeweller

Socket (type G)

Presa intelligente con funzione di monitoraggio del consumo di energia.



Trova informazioni dettagliate sul dispositivo tramite codice QR o al link:

https://ajax.systems/support/devices/socket-type-g/

- Controlla la potenza degli elettrodomestici tramite app e Button
- Esegue scenari di automazione
- Monitora il consumo di energia elettrica con una precisione fino 1 W
- Permette di regolare la soglia della corrente con incrementi di 1 A
- Funziona in modalità bistabile o a impulsi
- Ha un pulsante funzionale integrato

Scenari di automazione

Gli scenari offrono un nuovo livello di comfort e di protezione dei vostri clienti. Socket (type G) supporta i seguenti tipi di scenari di automazione:

Risposte al cambiamento della modalità di sicurezza

Dopo la chiusura della porta e l'attivazione del sistema, tutti gli apparecchi pericolosi si spengono automaticamente. I vostri clienti non devono tornare a casa per controllare se il ferro da stiro, il riscaldamento o il tostapane sono spenti.

Azioni programmate

Le azioni pianificate simuleranno l'attività nella casa con luci, TV e suoni dell'impianto audio. In questo modo, la casa non sembrerà vuota e non attirerà l'attenzione dei ladri.

Risposte agli allarmi

I rilevatori antincendio rispondono immediatamente alla presenza di fumo e all'aumento della temperatura. Le reazioni d'allarme spegneranno istantaneamente la potenziale causa di accensione collegata alla spina intelligente.

Scenari di temperatura

Impostare l'accensione del condizionatore d'aria se la temperatura ambiente supera i 25°C.

Scenari di livello di CO_2

Configurare l'attivazione della ventilazione di mandata se la concentrazione di anidride carbonica aumenta, in modo che la qualità dell'aria nella stanza sia sempre elevata.

Scenari di umidità

Collegate l'umidificatore alla smart plug per accenderlo automaticamente quando l'umidità scende al di sotto del livello di comfort.

Premendo LightSwitch

Per garantire ai clienti la massima tranquillità e aiutarli ad assicurarsi di aver spento tutti gli elettrodomestici prima di andare a letto, è possibile impostare uno scenario premendo LightSwitch. Le spine intelligenti spengono tutti gli apparecchi necessari non appena l'utente spegne la luce nella stanza.

Caratteristiche del sistema

Fino 1100 m di comunicazione radio bidirezionale crittata

12–300 sec Intervallo di polling regolabile

App mobili e desktop per configurare e controllare il sistema di sicurezza

Abbinamento con hub tramite codice QR

Specifiche tecniche

Comunicazione con il pannello di controllo	**Jeweller** **Tecnologia di comunicazione** **Bande di frequenza** 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Dipende dal paese di vendita **Potenza irradiata efficace massima (ERP)** ≤ 25 mW **Raggio di comunicazione** fino 1100 m in campo aperto	Compatibilidad	**Hub** Tutti gli hub Ajax **Ripetitori del segnale radio** Tutti i ripetitori del segnale radio Ajax
Comunicación con el panel de control	**Intervallo di polling** 12–300 sec Impostato dall'amministratore nell'app		
Alimentazione	**Alimentazione principale** 230 V~, 50 Hz **Corrente di carico massima** 13 A **Potenza in uscita** Fino a 3 kW	Caratteristiche	**Indicazione di carico** bordo LED, 7 colori **Monitoraggio consumo di energia** **Parametri di consumo di energia disponibili nell'app** corrente, voltaggio, consumo energetico

Protezione	**Soglia di protezione contro la sovratensione** sotto 184 V~ sopra 253 V~ **Protezione massima contro il surriscaldamento** +85°C	nstallazione	**Temperature di funzionamento** da 0°C a +40°C **Umidità di funzionamento** fino al 75% **Classe di protezione** IP20
Involucro	**Colore** bianco, nero **Dimensioni totali** 54.5 × 54.5 × 59 mm **Peso** 90 g	Set completo	Socket (tipo G) Guida rapida